

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru

УКЛ(П)



Описание

УКЛ(П) предназначены для компенсации реактивной мощности в электросетях напряжением 6,3 кВ (10 кВ).

Технические характеристики

Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ;

Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр;

Номинальная частота — 50 Гц;

Максимальная перегрузка по току — 1,3 I_{ном};

Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 U_{ном};

Диапазон рабочих температур — ±40°C;

Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр;

Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.

Типономинал	Номинальное напряжение, кВ	Мощность, кВт	Номинальный ток, А	Ток выбора кабеля, А (1,43*Іном)	Количество конденсаторных ячеек	Масса, кг
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-112,5 У3	6,3(10,5)	112,5	10,5(6)	15(9)	1	230
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-150 У3	6,3(10,5)	150	14(12)	20(12)	1	255
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-225 У3	6,3(10,5)	225	20,5(12,5)	29,5(18)	1	255
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-300 У3	6,3(10,5)	300	27,5(16,5)	39,5(24)	1	315
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-450 У3	6,3(10,5)	450	41,5(25)	59(35,5)	1	315
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-900 У3	6,3(10,5)	900	83(49,5)	118(71)	2	535
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-1350 У3	6,3(10,5)	1350	124(74,5)	177(106)	3	755
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-1800 У3	6,3(10,5)	1800	165(99)	236(142)	3	755
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-2250 У3	6,3(10,5)	2250	206,5(123)	295(175,5)	4	975
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-2700 У3	6,3(10,5)	2700	247(149)	354(213)	5	1195
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-3150 У3	6,3(10,5)	3150	289(173,5)	413(248)	6	1415
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-112,5 У1	6,3(10,5)	112,5	10,5(6)	15(9)	1	260
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-150 У1	6,3(10,5)	150	14(12)	20(12)	1	285
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-225 У1	6,3(10,5)	225	20,5(12,5)	29,5(18)	1	285
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-300 У1	6,3(10,5)	300	27,5(16,5)	39,5(24)	1	345
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-450 У1	6,3(10,5)	450	41,5(25)	59(35,5)	1	345
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-900 У1	6,3(10,5)	900	83(49,5)	118(71)	2	585
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-1350 У1	6,3(10,5)	1350	124(74,5)	177(106)	3	815
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-1800 У1	6,3(10,5)	1800	165(99)	236(142)	3	815
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-2250 У1	6,3(10,5)	2250	206,5(123)	295(175,5)	4	1055
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-2700 У1	6,3(10,5)	2700	247(149)	354(213)	5	1295
УКЛ(П)56-6,3(10,5)-3150 У1	6,3(10,5)	3150	289(173,5)	413(248)	6	1535

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru