

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru

УКРЛ(П)Ф



Описание

УКРЛФ предназначены для компенсации реактивной мощности в сетях напряжением 6,3 кВ (10 кВ) с повышенным содержанием высших гармонических составляющих.

Технические характеристики

Номинальное напряжение — 6,3 (10,5) кВ;
Номинальная частота — 50 Гц;
Максимальная перегрузка по току — 1,3 I_{ном};
Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 U_{ном};
Диапазон рабочих температур — ±40°C;
Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр;
Резонансная частота оговаривается при заказе.

Типономинал	Номинальное напряжение, кВ	Мощность, кВАр	Мощность ступени, кВАр	Номинальный ток, А	Ток выбора кабеля, А (1,43*Iном)
УКРЛ(П)Ф56-6,3-450-150-03 У3	6,3	450	150	41	59
УКРЛ(П)Ф56-10,5-450-150-03 У3	10,5	450	150	25	35
УКРЛ(П)Ф56-6,3-450-225-02 У3	6,3	450	225	41	59
УКРЛ(П)Ф56-10,5-450-225-02 У3	10,5	450	225	25	35
УКРЛ(П)Ф56-6,3-900-150-06 У3	6,3	900	150	82,5	118
УКРЛ(П)Ф56-10,5-900-150-06 У3	10,5	900	150	49,5	71
УКРЛ(П)Ф56-6,3-900-225-04 У3	6,3	900	225	82,5	118
УКРЛ(П)Ф56-10,5-900-225-04 У3	10,5	900	225	49,5	71
УКРЛ(П)Ф56-6,3-900-300-03 У3	6,3	900	300	82,5	118
УКРЛ(П)Ф56-10,5-900-300-03 У3	10,5	900	300	49,5	71
УКРЛ(П)Ф56-6,3-900-450-02 У3	6,3	900	450	82,5	118
УКРЛ(П)Ф56-10,5-900-450-02 У3	10,5	900	450	49,5	71
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1350-150-09 У3	6,3	1350	150	124	177
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1350-150-09 У3	10,5	1350	150	74	106
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1350-225-06 У3	6,3	1350	225	124	177
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1350-225-06 У3	10,5	1350	225	74	106
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1350-450-03 У3	6,3	1350	450	124	177
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1350-450-03 У3	10,5	1350	450	74	106
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1800-150-012 У3	6,3	1800	150	165	236
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1800-150-012 У3	10,5	1800	150	99	141,5
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1800-225-08 У3	6,3	1800	225	165	236
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1800-225-08 У3	10,5	1800	225	99	141,5
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1800-300-06 У3	6,3	1800	300	165	236
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1800-300-06 У3	10,5	1800	300	99	141,5
УКРЛ(П)Ф56-6,3-1800-450-04 У3	6,3	1800	450	165	236
УКРЛ(П)Ф56-10,5-1800-450-04 У3	10,5	1800	450	99	141,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru