

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru

НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УК1 ÷ УК10



Описание

УК предназначена для индивидуальной компенсации реактивной мощности в электросетях низкого напряжения.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение — 400 ÷ 660 В;

Диапазон мощностей — 10 ÷ 375 кВАр;

Номинальная частота — 50 Гц;

Максимальная перегрузка по току — 1,3 I_{ном};

Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 U_{ном};

Диапазон рабочих температур — ± 40° С;

Общие тепловые потери ≈ 0,5 Вт/кВАр;

Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.

Соответствуют требованиям ГОСТ 1282.

Типономинал	Номинальное напряжение, Уном	Мощность, кВар	Номинальный ток, А	Ток для выбора кабеля, А (1,43*Іном)	Масса, кг	Количество блоков	Габаритный чертеж
УК1-0,4-10 У3(У1)	400	10	14	21	14	1	1
УК1-0,4-25 У3(У1)	400	25	36	52	14	1	1
УК1-0,4-33,3 У3(У1)	400	33,3	48	69	14	1	1
УК1-0,4-37,5 У3(У1)	400	37,5	54	77	14	1	1
УК2-0,4-50 У3(У1)	400	50	72	103	34	2	2
УК2-0,4-67 У3(У1)	400	67	97	138	34	2	2
УК2-0,4-75 У3(У1)	400	75	108	155	34	2	2
УК3-0,4-75 У3(У1)	400	75	108	155	51	3	3
УК3-0,4-100 У3(У1)	400	100	145	207	51	3	3
УК3-0,4-112,5 У3(У1)	400	112,5	163	232	51	3	3
УК4-0,4-100 У3(У1)	400	100	145	207	68	4	4
УК4-0,4-133 У3(У1)	400	133	192	275	68	4	4
УК4-0,4-150 У3(У1)	400	150	217	310	68	4	4
УК5-0,4-125 У3(У1)	400	125	181	258	85	5	5
УК5-0,4-167 У3(У1)	400	167	241	345	85	5	5
УК5-0,4-187,5 У3(У1)	400	187,5	271	387	85	5	5
УК6-0,4-150 У3(У1)	400	150	217	310	102	6	6
УК6-0,4-200 У3(У1)	400	200	289	413	102	6	6
УК6-0,4-225 У3(У1)	400	225	325	465	102	6	6
УК7-0,4-175 У3(У1)	400	175	253	362	119	7	7
УК7-0,4-233 У3(У1)	400	233	337	481	119	7	7
УК7-0,4-262,5 У3(У1)	400	262,5	379	542	119	7	7
УК8-0,4-200 У3(У1)	400	200	289	413	136	8	8
УК8-0,4-267 У3(У1)	400	267	386	552	136	8	8
УК8-0,4-300 У3(У1)	400	300	434	620	136	8	8
УК9-0,4-225 У3(У1)	400	225	325	465	153	9	9
УК9-0,4-300 У3(У1)	400	300	434	620	153	9	9
УК9-0,4-337,5 У3(У1)	400	337,5	488	697	153	9	9
УК10-0,4-250 У3(У1)	400	250	361	517	170	10	10
УК10-0,4-333 У3(У1)	400	333	481	688	170	10	10
УК10-0,4-375 У3(У1)	400	375	542	775	170	10	10

* по заказу возможно изготовление конденсаторов с другими техническими характеристиками и другими габаритно-присоединительными размерами

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru