

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru

КПС 1Ф цилиндр



Описание

Металлический корпус со степенью защиты IP00.

Защита от избыточного давления внутри корпуса.

Конденсаторы представляют собой металлизированные полипропиленовые конденсаторы с самовосстанавливающимися свойствами.

Предназначены для компенсации реактивной мощности электросетей.

Технические характеристики

Номинальное напряжение — 230÷550 В;

Диапазон емкостей — 8,7÷100 мкФ;

Номинальная частота — 50 Гц;

Максимальная перегрузка по току — 1,3 I_{ном};

Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 U_{ном};

Напряжение пробоя изоляции — 3 кВ;

Диапазон рабочих температур — ±40°C;

Отклонение емкости от номинальной — -5%+10%;

Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109;

Соответствуют требованиям ГОСТ 1282-88.

U _{ном}	Hz	U _{макс}
230 В	50	250 В
400 В	50	440 В
460 В	50	500 В
550 В	50	600 В

Типономинал	Номинальное напряжение, Уном В	Максимальное напряжение, Умакс	Мощность, кВар	Емкость, мкФ	Габаритный чертеж
КПС-0,23-0,41 2У3	230	250	0,41	25	1
КПС-0,23-0,83 2У3	230	250	0,83	50	2
КПС-0,23-1,66 2У3	230	250	1,66	100	4
КПС-0,4-0,83 2У3	400	440	0,83	16,6	1
КПС-0,4-1,04 2У3	400	440	1,04	20,7	1
КПС-0,4-1,66 2У3	400	440	1,66	33,3	3
КПС-0,4-2,08 2У3	400	440	2,08	41,4	3
КПС-0,4-2,57 2У3	400	440	2,57	51,2	4
КПС-0,4-3,33 2У3	400	440	3,33	66,6	4
КПС-0,4-4,16 2У3	400	440	4,16	82,7	4
КПС-0,46-0,83 2У3	460	500	0,83	12,5	2
КПС-0,46-1,66 2У3	460	500	1,66	25	3
КПС-0,46-3,33 2У3	460	500	3,33	50	4
КПС-0,46-3,72 2У3	460	500	3,72	56	4
КПС-0,55-0,83 2У3	550	600	0,83	8,7	1
КПС-0,55-1,66 2У3	550	600	1,66	17,5	2
КПС-0,55-3,33 2У3	550	600	3,33	35	4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru