

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru

КПС 3Ф цилиндр



Описание

Металлический корпус со степенью защиты IP00. Защита от избыточного давления внутри корпуса. Трёхфазный конденсатор на основе металлизированной полипропиленовой пленки с самовосстанавливающимися свойствами. Внешние разрядные резисторы, обеспечивающие разряд конденсатора до 75 В за 3 минуты.

Предназначены для компенсации реактивной мощности электросетей и комплектации конденсаторных установок.

Технические характеристики

Номинальное напряжение — 400÷550 В;

Диапазон емкостей — 50÷328 мкФ;

Номинальная частота — 50 Гц;

Максимальная перегрузка по току — 1,3 Iном;

Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном;

Напряжение пробоя изоляции — 3 кВ;

Диапазон рабочих температур — ±40°C;

Отклонение емкости от номинальной — -5%+10%;

Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.

Uном	Hz	Uмакс
400 В	50	440 В
440 В	50	484 В
500 В	50	550 В

Типономинал	Номинальное напряжение, Уном В	Максимальное напряжение, Умакс	Мощность, кВт	Емкость полная, мкФ	Габаритный чертеж
КПС-0,4-2.5-ЗУЗ	400	440	2,5	50	5
КПС-0,4-5-ЗУЗ	400	440	5	100	6
КПС-0,4-7.5-ЗУЗ	400	440	7,5	150	7
КПС-0,4-10-ЗУЗ	400	440	10	200	8
КПС-0,4-12.5-ЗУЗ	400	440	12,5	250	8
КПС-0,4-15-ЗУЗ	400	440	15	300	9
КПС-0,44-10-ЗУЗ	440	480	10	164	8
КПС-0,44-12.5-ЗУЗ	440	480	12,5	206	8
КПС-0,44-20-ЗУЗ	440	480	20	328	10
КПС-0,44-25-ЗУЗ	440	480	25	214	11

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://electrointer.nt-rt.ru> || erw@nt-rt.ru